

太田市新田文化会館『エアリスホール』

【照明設備 設備備品 一覧】

PAGE-1 2007/04/01 現在

名称	回路数	仕様	常設備品 品番・型番	ワット数	台数
プロセニアムサス	8回路	C型20Aコンセント 24口	RDS AQS-10 ◎8吋	1000W	10台
第1ボーダー (文字共吊)	8回路	コンセント切替なし (4色配線・上下共通、中区分)	#W/#W/#72/#78 常備 6吋	200W	81灯 18灯×4
1サス	16回路	C型20Aコンセント 48口	RDS AQS-10 ○8吋 RDS AQS-10 ◎8吋	1000W 1000W	12台 12台
第2ボーダー (スクリーン共吊)	8回路	コンセント切替なし (4色配線・上下共通、中区分)	#W/#W/#72/#78 常備 6吋	200W	81灯 18灯×4
2サス	16回路	C型20Aコンセント 48口	RDS AQS-10 ○8吋 RDS AQS-10 ◎8吋	1000W 1000W	12台 12台
中UH	12回路 (本UHと切替)	C型20Aコンセント 64口 (4色配線・上中下区分)	RDS UHQ-10 #71,#72,#63,#22 常備	500W	64台 64灯
3サス	12回路	C型20Aコンセント 36口	RDS AQS-10 ○8吋 RDS AQS-10 ◎8吋	1000W 1000W	12台 12台
UH(本UH) (文字共吊)	12回路 (中UHと切替)	C型20Aコンセント 64口 (4色配線・上中下区分)	RDS UHQ-10 #71,#72,#63,#22 常備	500W	64台 64灯
LH	8回路	C型30Aコンセント 8口 (4色配線・上下区分)	RDS LHQ-308-4 #72,#59,#40,#22 常備	300W	8台 64灯
フット回路 ※フットライト	4回路	C型30Aコンセント 8口 (4色配線・上下共通)	RDS-F-612-4 (※通常常設なし)	60W	8台 84灯
花道回路 ※花道フットライト	4回路	C型30Aコンセント 4口 (4色配線・上下区分)	RDS製 特注 (※通常常設なし)	60W	6台 48灯
トーマンタル	6回路	C型20Aコンセント 12口 (上下区分)	RDS AQS-10 ○8吋 (※空き回路 下上各1有)	1000W	8台
フロントサイド	18回路	C型20Aコンセント 18口 (上下区分)	RDS AQS-10 ○8吋 (※空き回路 下上各1有)	1000W	24台
第1シーリング	16回路	C型20Aコンセント 32口	RDS AQS-10 ○8吋	1000W	32台
第2シーリング	8回路	C型20Aコンセント 16口	RDS AQS-15L ○8吋	1500W	16台
フロアコンセント	26回路	C型30Aコンセント 38口 ※コンモ回路含む	(舞台前 4回路) (舞台奥 4回路) (舞台袖 18回路)	※両袖にコンモ回路あり ※コンモ回路含まず	

■仮設利用電源盤			
舞台・照明専用	舞台上手	主幹 1φ3W:100AF/100AT	《 注意 》 仮設利用電源盤からの ・C60A→分電使用 ・裸端子からの使用 には【電気工事資格】 が、必要となります。
		電源取出端子台 4P:100A×1 接地端子 7mm 分岐 2P:C型30A 3口	
	舞台下手	主幹 1φ3W:100AF/100AT	
		電源取出端子台 4P:100A×1 接地端子 7mm 分岐 2P:C型60A 2口 C型30A 4口	
TV中継車電源盤	搬入口	主幹 1φ2W:60AF/60AT 電源取出端子台 3P:60A×2 接地端子 7mm	
リモコン直回路	客席2F席	4回路 C型30A 8口 ※調光卓制御	
ピン電源	ピンルーム	主幹 3φ3W:50AF/50AT 電源取出端子台 2P:50AF/20AT×4 接地端子 3mm (※空き×2)	

調光卓		RDS / Pro PADI(調光卓) + Pro PATCH(パッチ卓)
※調光室 客席後方 2階下手	仕様	DMX-512デジタル出力装備
	パッチング	電子クロスバー方式 <実行4場面 仕込4場面>
	プリセット	60本フェーダー 3段プリセット(選択FREE兼用) ±ピアノスイッチ付
	クロスフェーダー	1組(2本)
	サブマスター	12×2段 計24本サブマスター 20ページ ±ピアノスイッチ付 チャンネルマスター・フリーマスター併用可能
	記憶シーン	500CUE
	CUE番号	0.1~999.9
	CUE再生	クロスフェード/ムーブフェード方式(任意選択) GO/STOP/REVERSE押釦による自動操作またはクロスフェーダーによる手動操作
	時間制御	FADE IN/OUT、DELAY IN/OUT、WAIT 各0~999.9秒の間で0.1秒単位
	チェイス	1~20計20パターン 各0.1~99.9計99ステップ可能 合計最大1000ステップ記憶可能 パターン3種類、モード2種類
外部記憶装置	3.5型FDD ※COMOS対応なし	